



Auricular Teletechno Cuffia B

Auricular RJ9 con un lado de escucha.

Compatible con todos los modelos de Teléfono IP Teletechno

Epecificaciones

Parámetros del Altavoz

Sensibilidad: $110 \pm 3\text{dB}$ (1kHz under 178MV)

Impedancia del altavoz: $32 \pm 5 \Omega$ (1kHz)

Respuesta de frecuencia: 100Hz - 10KHz

Distorsión: $\leq 5\%$ (1kHz bajo 178MV)

Tamaño de la capa de escucha: $\Phi 30\text{mm}$

Parámetros del Micrófono

Sensibilidad: $-57 \pm 3\text{dB}$ (4.5v, 2.2k Ω , 1kHz)

Distorsión: $\leq 5\%$ (1kHz bajo 178MV)

Tamaño del micrófono: $\Phi 6 \times 3.8\text{mm}$